

Серия КЕТО

JEAN MÜLLER   
THE NAME FOR SAFETY

- Применение на АС и DC
- Сигнализация положения крышки и срабатывания предохранителей
- IP 20 в базовой комплектации



**КЕТО-00 до 160А, под ППН33 (NH00, NH000)**

Код	Характеристики	Габариты, мм	Категории применения
T500111000	1-полюсный, болтовой зажим М8 до 95 мм <sup>2</sup>	50x195x84	AC-23 В (400 В/160 А) AC-22 В (500 В/160 А) AC-21 В (690 В/160 А) DC-22 В (250 В/160 А)
T500551000	1-полюсный, рамный зажим 1,5–95 мм <sup>2</sup>		
T500112000	2-х полюсный, болтовой зажим М8 до 95 мм <sup>2</sup>	100x195x84	
T500113000	3-х полюсный, болтовой зажим М8 до 95 мм <sup>2</sup>		
T500553000	3-х полюсный, рамный зажим 1,5–95 мм <sup>2</sup>		
T500114000	4-х полюсный, болтовой зажим М8 до 95 мм <sup>2</sup>	106x195x109(от шин)	
T501116000	3-х полюсный, монтаж на шины, болтовой зажим М8 до 95 мм <sup>2</sup>		

**КЕТО-1 до 250А, под ППН35 (NH1)**

Код	Характеристики	Габариты, мм	Категории применения
T100111000	1-полюсный, болтовой зажим М10 до 150 мм <sup>2</sup>	69x298x117	AC-23 В (400 В/250 А) AC-22 В (500 В/250 А)
T100112000	2-х полюсный, болтовой зажим М10 до 150 мм <sup>2</sup>	138x298x117	
T100113000	3-х полюсный, болтовой зажим М10 до 150 мм <sup>2</sup>	184x298x117	AC-21 В (690 В/250 А) DC-22 В (250 В/250 А)
T100553000	3-х полюсный, рамный зажим 53-150 мм <sup>2</sup>		
T100114000	4-х полюсный, болтовой зажим М10 до 150 мм <sup>2</sup>	254x298x117	DC-21 В (440 В/250 А)
T101116000	3-х полюсный, на шины, болтовой зажим М10 до 150 мм <sup>2</sup>	184x298x117 (от шин)	

**КЕТО-2 до 400А, под ППН37 (NH2)**

Код	Характеристики	Габариты, мм	Категории применения
T200113000	3-х полюсный, болтовой зажим М10 до 240 мм <sup>2</sup>	210x298x134	AC-23 В (400 В/400 А)
T200553000	3-х полюсный, рамный зажим 95–300 мм <sup>2</sup>	210x298x134	AC-22 В (500 В/400 А)
T201116000	3-х полюсный, монтаж на шины, болтовой зажим М10 до 240 мм <sup>2</sup>	210x298x135 (от шин)	AC-21 В (690 В/400 А) DC-22 В (440 В/400 А)

**КЕТО-3 до 630А, под ППН37, ППН39 (NH2, NH3)**

Код	Характеристики	Габариты, мм	Категории применения
T300111000	1-полюсный, болтовой зажим М10 до 300 мм <sup>2</sup>	91x298x143	AC-23 В (400 В/630 А)
T300112000	2-х полюсный, болтовой зажим М10 до 300 мм <sup>2</sup>	182x298x143	
T300113000	3-х полюсный, болтовой зажим М10 до 300 мм <sup>2</sup>	250x298x143	AC-22 В (500 В/630 А) AC-21 В (690 В/630 А)
T300553000	3-х полюсный, рамный зажим 95-300 мм <sup>2</sup>		
T300114000	4-х полюсный, болтовой зажим М10 до 300 мм <sup>2</sup>	342x298x143	DC-22 В (440 В/630 А)
T301116000	3-х полюсный, на шины, болтовой зажим М10 до 300 мм <sup>2</sup>	250x298x143 (от шин)	

- На большие токи 1250 ... 1600 А




### LTL4a до 1600 А, под ППН41 (NH4a)


		Габариты, мм	Категории применения
T4911000	1250 А Горизонтальный ПВР 3-х полюсный	332x350x218	Для LTL4a 1250 А: AC-22 В (500 В/1250 А) AC-21 В (690 В/1000 А)
T4911002	1250 А Горизонтальный ПВР 3-х полюсный, пополюсная коммутация	332x350x218	
T4911004	1250 А Горизонтальный ПВР однополюсный	116x350x218	Для LTL4a 1600 А: AC-22 В (500 В/1600 А) AC-21 В (690 В/1000 А)
T4911001	1600 А Горизонтальный ПВР 3-х полюсный	332x350x218	
T4911003	1600 А Горизонтальный ПВР 3-х полюсный, пополюсная коммутация	332x350x218	
T4911005	1600 А Горизонтальный ПВР однополюсный	116x350x218	

### АКСЕССУАРЫ


Сигнализатор срабатывания предохранителя



Сигнализатор открытия крышки



Крышка отводов



Артикул	Описание
T8053010	Крышка отводов 36 мм верх/низ для КЕТО-00
T8013030	Крышка отводов 42 мм верх/низ для КЕТО-1
T8023030	Крышка отводов 42 мм верх/низ для КЕТО-2
T8033030	Крышка отводов 42 мм верх/низ для КЕТО-3
T8051010	Сигнализатор открытия крышки для КЕТО-00
T8092010	Сигнализатор открытия крышки для КЕТО-1,2,3
T8052170	Сигнализатор срабатывания пл. вставки для КЕТО-00
T8092170	Сигнализатор срабатывания пл. вставки для КЕТО-1,2,3
T8420057	Сигнализатор открытия крышки и срабатывания для LTL4a для 1 и 3х полюсного исполнения